

Code EAN : 3660555051017

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 3 sorties sous blister
- Passage Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Connectique F



EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 55 x 76 x 27

Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

Utilisations :

- Installation collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

Principales caractéristiques techniques :


|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nombre de sorties            | 3           |
| Bande passante               | 5-2 400 MHz |
| Perte de passage à 860 MHz   | 6 dB        |
| Perte de passage à 2 400 MHz | 9 dB        |
| Linéarité à 860 MHz          | 0.5 dB      |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Linéarité à 2 300 MHz                | 0.5 dB |
| Découplage entre sorties à 860MHz    | 25 dB  |
| Découplage entre sorties à 2 400 MHz | 18 dB  |
| R.O.S. à 860 MHz                     | 1.3 dB |
| R.O.S. à 2 400 MHz                   | 2 dB   |

Produits associés :

A F 58

Connecteur F à visser pour  
câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir  
6.8 mm classe A en 100 m

