Kit antenne avec amplificateur LTE5G avec alimentation 2 sorties



Code EAN: 3660555011622

Kit antenne avec pré-amplificateur et alimentation comprenant:

• 1 Antenne triple nappe B 53670/5G

- Gain: 12 -18 dB

- Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G)

- Rapport A/V: 28 dB

• 1 Préamplificateur UHF E PR 252R/5G

- Gain (21-48) : 25 dB réglable

- Filtre LTE-5G (RED)

- Niveau de sortie : 108 dBµV

- Alimentation de 5 à 24 Vcc

• 1 Alimentation E ALE 24/2 DIN

- 24 Volts - 100 mA

- 2 sorties

- Boîtier en zamac blindé

- Montage sur rail DIN possible

• 6 connecteurs F à visser (AF57)







Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P): 200 x 950 x 130

Avantages:

- Kit complet
- Antenne directive à fort gain
- Préamplificateur UHF 25 dB
- Alimentation 2 sorties

Utilisations:

Installation TV individuelle

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	25 dB
Dynamique de réglage	15 dB

Niveau de sortie	108 dBμV
Facteur de bruit	< 4 dB
Consommation	50 mA
Connectique	F

Produits associés :

A F 58

V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir

6.8 mm classe A en 100 m

V 17 VATCA/100

A HDE 01

A HST 01

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

Dénudeur de câble pour câble type 17 VATC - 17 PATC

Outil metallique pour visser les connecteurs F.











33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

