U AV 0151/E57

Code EAN : 3660555163352

Lecteur résidents INOX, encastré centrales multi-portes

Description et principales caractéristiques techniques

Lecteur résidents INOX
- Lecteur de proximité résidents sur façade INOX
- Makrolon
- Voyant de signalisations
- Fonctionne avec les centrales de contrôle d'accès U AV 0151/E05-E06 et U AV 0151/IP05-IP06
- Câblage 2 fils 6/10ème
- Distance maximum : 100 mètres entre la centrale de contrôle d'accès et le lecteur



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 110 x 110 x 30

Encastrement (H x L x prof.) : 82 x 82 x 35

Produits associés :

U AV 0151/E05

Centrale contrôle d'accès PROXIMAN VIGIK®/résidents 2 portes gérée BSOFTWEB

U AV 0151/E06

Centrale contrôle d'accès PROXIMAN VIGIK®/résidents 4 portes gérée BSOFTWEB

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr